

## Газовый генератор резервного электроснабжения

с воздушным охлаждением в контейнере

# ARCTIC GG10-230S

<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54
<b>Астана</b> +7(7172)727-132	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Сочи</b> (862)225-72-31
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Тула</b> (4872)74-02-29
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93



## Модель ARCTIC GG10-230S (9,5 кВт)

- программируемая система подогрева двигателя и аккумулятора **«ЗИМНИЙ ПАКЕТ»** в базовой комплектации (для серии Arctic);
- шумозащитный всепогодный миниконтейнер (новая разработка);
- защита от атмосферных и температурных воздействий;
- оригинальный двигатель REG680;
- синхронный генератор;
- электрический старт;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- температурный режим эксплуатации от -40 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- электростанция с низким уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

## Спецификация

Генератор	ARCTIC GG10-230S
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	8,0/8,5кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	8,5/9,5кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1,0
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	36 А
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	250 кг
Габаритные размеры, мм	1240x680x960
Двигатель	
Модель	REG680
Объем двигателя	680 см3
Количество цилиндров	2
Мощность двигателя кВт	15,4
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,9 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)
Уровень шума	66 дБ

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [rge@nt-rt.ru](mailto:rge@nt-rt.ru) || [www.reg.nt-rt.ru](http://www.reg.nt-rt.ru)